

## Batteribytte iConnect IR Kameradetektor

Først må Alarmsentralen varsles via telefon, deretter må de sette sentralen i alarmanlegget i batteribyttemodus ved å holde inn «SOS»-knappen (under 9-tallet) inne til skjermen viser: «REPLACE BATTERY!»

Etter at batteribytte er gjennomført slås alarmen på og av igjen for å nullstille sabotasjealarm.

1. Skru ut skruen i bunnen ca 2-3 mm med liten stjerne(Phillips) skrutrekker. Detektoren vil normalt sett åpne seg selv.



2. Detektoren vipper ut i bunnen, løft lett opp og den vil frigjøres fra bakkdelen sin.



3. **VIKTIG:** Ta ut de gamle batteriene og vent i **minst 15 minutter** før de nye settes inn. Inne i er det plass til ett eller to batterier, to batterier monteres for å oppnå lenger driftstid mellom hvert bytte. Gamle batterier kildesorteres og/eller leveres til gjenvinning.
4. Detektoren monteres på plass igjen ved å hengsle på i toppen først og klemme sammen i bunnen og skru inn skruen med en liten stjerneskrutrekker.

Etter at hele batteribyttingen er gjennomført trykker de på «X» på sentralen til alarmanlegget, deretter slår de alarmen på på vanlig måte og avstiller med din egen kode.

Dette nullstiller sabotasjealarmene som har blitt utløst.